

话机显示 BLF 状态异常

版本：<1.1>

发布日期：<2020/11/3>



目录

- 1. 介绍 1
 - 1.1. 概述 1
 - 1.2. 适用型号 1
 - 1.3. 目标受众 1
- 2. 解决方案 2



1. 介绍

1.1. 概述

某些 PBX 可能会发送带有扩展的多个呼叫状态和相应 SIP 对话框的通知。您需要使 BLF 对话框匹配，以便话机系统能够区分它们并显示正确的状态。有时，话机的订阅/通知不匹配会导致这些问题。管理员需要更改一些设置以保持 BLF 信息同步。

1.2. 适用型号

本文档适用于带有 BLF 按键的话机。

1.3. 目标受众

此文档是针对解决话机问题的日常维护人员。

2. 解决方案

- 1、登录话机网络；
- 2、接入线路 sip 高级设置；
- 3、开启 BLF 会话精准匹配；
- 4、按下应用按钮；
- 5、以 txt 格式导出配置文件；
- 6、将 SIP1 Update Reg Exp 设置为 0（此设置为隐藏属性，需要将下面的内容拷贝到文本文件）；

```
<<VOIP CONFIG FILE>>Version:2.0002
```

```
<SIP CONFIG MODULE>
```

```
--SIP Line List-- :
```

```
SIP1 Update Reg Expire :0
```

```
<<END OF FILE>>
```

- 7、将文本文件导入话机。



The screenshot shows the Fanvil web interface for SIP configuration. The left sidebar has a red background with white text for navigation. The main content area has a light blue background. The 'SIP' tab is active. In the 'SIP Line List' section, the 'SIP1 Update Reg Expire' field is set to 0. The 'BLF会话精准匹配' checkbox is checked and highlighted with a red box. Other settings like 'VQ 端口' (5060) and '事务定时器' are also visible.